

Aufgabenblatt

FULA Silber

Station 6

Bewerbsdisziplin: „Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät“

Funkstelle: „KLF St. Peter am Ottersbach“

BFV Radkersburg (RA) **Abschnitt 3**

Aufgabe 1: Funkgerät in Betrieb nehmen, vorgegebene Sprechgruppe einstellen und Grund der Alarmierung abfragen. Auf Anfahrt melden.

Aufgabe 2: Am Einsatzort angekommen melden.
Sprechgruppenwechsel auf Vorgabe Florian
Durchgabe des **Einsatzbefehls** an
„HLF 1 LB Perbersdorf“

Aufgabe 3: **Einsatzort** als Textnachricht an **2641058** versenden.

Aufgabe 4: Sprechgruppenwechsel auf **DMO Feuerwehr 2** und
Durchgabe der **„Einsatzart“** an **EL St. Peter am Ottersbach**

Aufgabe 5: Sprechgruppe **FW-6-1-AUSW-01**,
Meldung **„Einsatzende“** an **EL St. Peter**
„Home“ Taste drücken andeuten
Sprechgruppe **FW-6-1-HAUPT** einstellen
Fahrzeug eingerückt und einsatzbereit melden.

Lösung:

Beispielnummer: Übung 1

Bewerber: Funkgerät einschalten, Lautstärke einstellen (Rad muss nachgedreht werden), Empfangsstärke mit (Empfang OK) bestätigen, Sprechgruppe FW-6-1-HAUPT nach Vorgabe einstellen. Sprechwunsch senden (Taste 5 drücken).

Bewerber: **KLF St. Peter am Ottersbach von Florian Steiermark Kellerbrand im Badweg in St. Peter am Ottersbach, kommen.**

Bewerber: Hier KLF St. Peter am Ottersbach, verstanden kommen.

Bewerber: **Hier Florian Steiermark, Ende.**

Bewerber: Statustaste „3“ drücken.

Bewerber: Statustaste 6 drücken. Sprechgruppe FW-6-1-ABS-03 einstellen.
HLF 1 LB Perbersdorf von KLF St. Peter am Ottersbach Einsatzbefehl:
Kellerbrand im Badweg in St. Peter, kommen.

Bewerber: **Hier HLF 1 LB Perbersdorf, verstanden, Ende.**

Bewerber: „Badweg“ als Textnachricht eingeben und an 2641058 senden.

Bewerber: DMO-Betrieb umstellen, Sprechgruppe Feuerwehr 2 einstellen.
Einsatzleitung St. Peter am Ottersbach von HLF 1 LB Perbersdorf, es handelt sich um einen „Brandinsatz“, kommen.

Bewerber: **Hier Einsatzleitung St. Peter am Ottersbach verstanden, Ende.**

Bewerber: Sprechgruppe FW-6-1-AUSW-01 einstellen
Einsatzleitung St. Peter am Ottersbach von KLF St. Peter am Ottersbach:
Brand aus, Einsatz beendet, kommen.

Bewerber: **Hier Einsatzleitung St. Peter am Ottersbach, verstanden, Ende.**

Bewerber: „Home“ Taste drücken, auf Hauptsprechgruppe FW-6-1-HAUPT wechseln, Statustaste 9 drücken, Sprechwunsch Statustaste 5 drücken.

Bewerber: **KLF St. Peter am Ottersbach von Florian Steiermark, kommen.**

Bewerber: Hier KLF St. Peter am Ottersbach, haben Einsatz beendet, sind wieder einsatzbereit, kommen.

Bewerber: **Hier Florian Steiermark, verstanden, Ende.**

Bewerber: Funkgerät ausschalten.